



BA-1330
12 V

KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19

 Možné zdroje elektrického prúdu: - 12 Voltov Zariadenie elektrického ohradníka sa nesmie (v maštali) používať ako tréningové zariadenie pre zvieratá!	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Kontrolka <i>Ak kontrolka LED bliká namodro, modul napája zariadenie napätím!</i></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Vypínača</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Prípojka plota </td></tr> <tr> <td>4</td><td>Uzemnenie </td></tr> <tr> <td>5</td><td>Kryt batériového priestoru</td></tr> </table>	1	Kontrolka <i>Ak kontrolka LED bliká namodro, modul napája zariadenie napätím!</i>	2	Vypínača	3	Prípojka plota 	4	Uzemnenie 	5	Kryt batériového priestoru
1	Kontrolka <i>Ak kontrolka LED bliká namodro, modul napája zariadenie napätím!</i>										
2	Vypínača										
3	Prípojka plota 										
4	Uzemnenie 										
5	Kryt batériového priestoru										

Pred prvým použitím je potrebné batériu nabíjať najmenej 12 hodín pomocou dodávanej nabíjačky. Počas dlhších prevádzkových prestávok (napr. V zime) vždy nabíjajte batériu! (Udržiaci poplatok)

a.) Montáž

Prístroj musí byť vždy v polohe, ako je znázornené na obrázku vyššie.

Jednotku môžete zavesiť na drevený stĺp pomocou dvoch dodaných skrutiek pomocou slotu vedľa priestoru pre batérie.

Hriadeľ vedľa priestoru pre batérie sa používa aj na upevnenie na tyč s max. Ø 40 mm alebo na T-post.

b.) Popis funkcie prístroja

Prístroj uvedte do prevádzky **bez** oplatenia a uzemnenia. Pri pripojovaní 12 V akumulátora dbajte na správnu polaritu (červený +, čierny -). Pokiaľ bliká svetlo oplatenia (1) zeleno, je prístroj funkčne schopný. Ak dodatočne bliká kontrolka akumulátora (2), je potrebné skontrolovať hodnotu napätia 12 V akumulátora. Pokiaľ svetlo oplatenia(1) neblinká, skontrolujte póly 12 V pripojovacieho kábla akumulátora resp. nechajte prístroj skontrolovať odborníkovi.

Doba nabíjania pomocou nabíjacej nabíjačky min. 12 hodín!

c.) Popis funkcií pri pripojenom plote (plot + zem)

	Kontrolka zeleno	Kontrolka červeno	Funkcie zariadenia	12V akumulátor
1	ÁNO	NIE	O.K.	O.K. (>11,7V)
2	ÁNO	ÁNO	O.K.	Skoro nabiť resp. vymeniť
3	NIE	ÁNO	Bez impulzov, Ochrana pre nadmerným nabitím aktivovaná	Okamžite nabiť resp. vymeniť

Ak kontrolné svetlo (1) svieti častejšie ako asi 1x za sekundu, zariadenie okamžite vypnite a pred opätovným uvedením do prevádzky ho nechajte skontrolovať odborníkom.

!!! A készüléknek min. földelve a mellékelt földrúddal !!!

Každý prevádzkovateľ elektrického oplatenia je zo zákona povinný v závislosti od prevádzkových podmienok pravidelne napájacie zariadenie a plot kontrolovať, minimálne však raz denne!

- Vizuálna kontrola zariadenia a ohrady
- Meranie minimálneho napätia 2500V v každom bode plota

Toto zariadenie má záručnú lehotu 3 roky v zmysle našich záručných podmienok!

Bezpečnostné pokyny, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, údržbu batérie a akumulátora, záručné podmienky a možné príčiny poruchy nájdete prosím v návode na obsluhu!

SERVISNÉ adresy:

Obráťte sa prosím na svojho špecializovaného predajcu.